



Wattavi k

Wattavi

Messbereiche

Strom
Spannung
Leistung Wechselstrom
Leistung Drehstrom

0,25/1/5A
100/200/500V
0,025 ... 2,5kW
0,05 ... 5kW

1/5/25A
100/200/500V
0,1 ... 12,5kW
0,2 ... 25kW

Messabweichung

± 1,5% bei AC;
± 2,5% bei DC

± 1,5% bei AC;
± 2,5% bei DC

Anzahl der Messbereiche

9

9

Innenwiderstand

2mA im Spannungspfad

2mA im Spannungspfad

Frequenzeinflusseffekt

15 ... 100 ... 200Hz;
± 1,5% bei 200Hz

15 ... 100 ... 200Hz;
± 1,5% bei 200Hz

Prüfspannung

2kV

2kV

Überlastschutz

20% dauernd

20% dauernd

Energieversorgung

ohne

ohne

Abmessungen (B x H x T)

112 x 90 x 220 (mm)

112 x 90 x 220 (mm)

Gewicht

1,2kg

1,2kg